

MultiCom Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

H-1033 Budapest, Szőlőkert utca 4.

Tel: +36-1-437-8120, +36-1-437-8121, Fax: +36-1-437-8122,

www.multicomkft.hu, e-mail: multicomkft@multicomkft.hu,

Mini PLC a MultiCom Kft-től

(MPLC-06-MIO típusjelű, külső rádióhoz csatlakoztatható interfész egység, analóg és digitális szintek átjelzésére)



MPLC-06-MIO interfész, analóg és digitális jelek átjelzésére

- analóg be és kimenetek száma: 1 db (4-20mA)
- optóleválasztott digitális be és kimenetek száma: 3 db
- beépített 1200bit/sec sebességű KSK modem
- tápellátás: 12VDC
- beállítható címek száma: 16 db (a szelektivitás érdekében)
- illeszthetőség: különböz rádiókhoz illeszthető
- rádió felé a kicsatlakozás: D-SUB-9 csatlakozón keresztül

Az interfész tulajdonságai

ON: 0
OFF: 1

1	2	3	4	Sorszám
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	10
1	0	1	1	11
1	1	0	0	12
1	1	0	1	13
1	1	1	0	14
1	1	1	1	15

- címzés kiválasztása: 4 DIP kapcsolóval
- master, slave beállítás: 2 DIP kapcsolóval
- analóg jelfelbontás: 10 bit
- hurokfeszültség tartomány analóg felületnél: 9-30VDC
- digitális bemenetek aktiválása: GND, vagy tápfeszültséggel
- Aktív szintérzékelés kiválasztása: JUMPER segítségével bemenetenként beállítható
- állapot átjelzési gyakoriság: 7-10 sec (ál véletlen gen.)
- jelkimaradás észlelési idő: 30 sec
- rögzíthetőség: "C" sinre pattintható
- üzemi hőmérséklet tartomány (C°): -20.....+55

Bővebb információt az Interfészről a honlapunkon

a „<http://www.multicomkft.hu/kontaktus-atjelzo>” alatt található + itt letölthető a műszaki leírása

Amennyiben a hírlevelünk felkeltette érdeklődését, úgy az elérhetőségek valamelyikén keressen minket bővebb információért,

www.multicomkft.hu, e-mail: multicomkft@multicomkft.hu

Tel: (1)-437-8120, 437-8121, Fax: (1)-437-8122